

Proxy programozása Premier 88-168 központok esetén

Ezek a panelek teljes funkcióhasználatot tesznek lehetővé. Amikor a címkét beolvastatjuk, az ugyanazt a hatást fejt ki, mint a kód beírása. Beolvasás után megjelenik a kijelzőn a menü. Ha ott tartjuk a címkét vagy újra beolvastatjuk ez megfelel a **Yes** gomb megnyomásának. A Proxy címke látható a Wintex szoftverben a felhasználói kódoknál, és az eseménytárba is megkülönböztetve: USER x TAG-ként kerül be.

A Programozás menete

1. Kezdje el az új kód programozását a központnál a megszokott módon.
2. Amikor a kód programozásának végére ér a kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg:
Do You Want To Add TAG to a User?
(Akar Proxy címkét rendelni a kódhoz?)
3. Ezután nyomja meg a **Yes** gombot, majd tegye a Proxy címkét a kezelőn található Prox felirat elé.
4. A kezelő ad egy elfogadási hangjelzést jelezve, hogy a Címke hozzárendelése sikeres volt.

Proxy címke használata

Élesítés

1. Tegye a Proxy címkét a kezelőn található Prox felirat elé.
2. A kijelzőn megjelenik az „Akarja, hogy élesítés” felirat.
3. Ha ott tartjuk a címkét vagy újra beolvastatjuk elindul a kilépési késleltetés.

Kikapcsolás

1. Lépjen be a területre a meghatározott belépési ponton keresztül. Ekkor elindul a belépési késleltetés.
2. Tegye a Proxy címkét a kezelőn található Prox felirat elé, ekkor leáll a hangjelzés, és a központ kikapcsol.

Útmutató

Az LCDP beépített Proxy (közeli kártyás) LCD kezelő használatához



Milyen központokkal használható

A Proxy kezelők a kijelző bal oldalán található Prox felirat segítségével különböztethető meg a hagyományos LCD kezelőktől.

A Proxy kezelőket ugyanúgy kell csatlakoztatni és címezni, mint a többi kezelőt.

Központ panel	Verzió	Proxy Funkció
Premier 412&816	Verzió 1x-4x	A kezelő sem használható!
Premier 412&816	Verzió 5x-7x	Nem használható
Premier 412&816	Verzió 8x-től	Használható
Premier 832	Minden verzió	Használható
Premier 88&168	Verzió 1x-3x	Nem használható
Premier 88&168	Verzió 4x-től	Teljes funkció használat

Proxy Címke (Tag) működése

A Proxy címkét a beolvasáshoz tartsa a kezelőn látható **Prox** felirat elé. Az olvasási távolság 4 cm, de ez kis mértékben változhat.

A kezelés szempontjából a kártya bemutatása megegyezik annak a felhasználói kódnak a beírásával, amelyhez a Proxy címke programozva lett.

A Proxy címkék programozása az egyes központ típusoknál eltérő módon történik, lásd a „Proxy programozása” című részt.

Proxy programozása 412,816 és 832 központok esetén

Ezek a panelek nem teljes funkcióval támogatják a Proxy címke használatát. Ez a következőket jelenti: A Proxy címke használata egyenértékű a kód használatával. Ugyanazt a hatást fejt ki mint a kód beírása. A létező Proxy címkét nem látjuk a központ programjában, és a Wintex szoftverben sem jelenik meg. Az eseménytárban is ugyanaz az esemény jelenik meg, mint kód beírásakor. Pl: Ha kóddal, vagy Proxyval élesítem a rendszert, mindkét esetben azt látjuk, hogy USER x élesítette a rendszert. A Proxy címkét a következő pontban leírtak alapján programozhatjuk egyes felhasználókhöz.

A Programozás menete 412,816,832 központok esetén

1. Nyomja meg egyszerre a **(Yes)** és **(Area)** gombokat.
2. Az LCD kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg.:
TAG Programming. TAG No.>-----
3. Ezután üsse be azt a felhasználói kódot, amelyikhez a Proxyt hozzá szeretné rendelni.
(?) (?) (?) (?) majd nyomja meg a **(Yes)** gombot.
4. Tegye a Proxy címkét a kezelőn található Prox felirathoz.
5. Egy rövid hangjelzést hallhatunk, ha sikeres volt a programozásunk.

Proxy címke használata

Élesítés

1. Tegye a Proxy címkét a kezelőn található Prox felirat elé.
2. A kijelzőn megjelenik az „Akarja, hogy élesítés” felirat.
3. A **(Yes)** gomb megnyomásával elindul a kilépési késleltetés.

Kikapcsolás

1. Lépjen be a területre a meghatározott belépési ponton keresztül. Ekkor elindul a belépési késleltetés.
2. Tegye a Proxy címkét a kezelőn található Prox felirat elé, ekkor leáll a hangjelzés, és a központ kikapcsol.